

2.5. Подключение розеточной группы выполнить витой парой UTP Cat.5e – 100 м с прокладкой в коробе по стенам, потолку; по закрытым участкам стен произвести прокладку кабеля в гофре ПВХ 25 мм, длиной 100 м за подшивным потолком

- 2.6. Установить в помещениях № 72, 73 – розетку сетевую типа RJ-11 Mosaic Legrand (074261) в количестве 1 шт. Высота установки розетки от пола 300 мм.
- 2.7. Монтаж розетки произвести в Суппорт Mosaic (10921) – 1 шт, установленный на кабель-канал Legrand 50x105 (10429) – 1 шт.
- 2.8. На короб установить заглушку торцевую Legrand (10700) 1 шт
- 2.9. Подключение розеточной группы выполнить витой парой UTP Cat.5e – 100 м с прокладкой в коробе по стенам, потолку; по закрытым участкам стен произвести прокладку кабеля в гофре ПВХ 25 мм, длиной 100 м за подшивным потолком.


3. Перечень используемых материалов:

- 3.1. Кабель витая-пара UTP Cat.5e – 800 м;
- 3.2. Розетки сетевые RJ-11 Mosaic Legrand (074261) – 2 шт;
- 3.3. Розетки сетевые RJ-45 Mosaic Legrand (076554) – 6 шт;
- 3.4. Кабель-канал Legrand 50x105 (10429) – 4 шт
- 3.5. Суппорт Mosaic (10921) – 6 шт;
- 3.6. Заглушка торцевая Legrand (10700) – 4 шт;.
- 3.7. Труба гофрированная 25 мм – 300 м

Гарантийные сроки на материалы и оборудование устанавливаются в соответствии с гарантийными сроками, указанными в паспортах и других документах заводов-изготовителей.

За день до проведения демонтажных работ в помещениях 71,72,73, вызвать специалиста отдела связи по номеру телефона 770-303.

Заместитель начальника службы ИТ



Карачев В.А.